Zusatzplatine als Schnittstelle zwischen Zentralfernbedienung und Leittechnik

Typ: DCS302A52

Zusatzplatine als Sammelschnittstelle zwischen dem Zentralregelungsmodul DCS302C51 und bauseitiger Gebäudeleittechnik. Anwendbar für alle VRF Inneneinheiten. Das Montagegehäuse für die Zusatzplatine ist bauseitig zu stellen.

Folgende Funktionen sind möglich:
- EIN/AUS Schalten aller zentral geregelten Einheiten über drei Klemmen als Impuls- oder Dauersignal mit 24 V Gleichspannung oder potentialfrei
- Meldung für ´Normalbetrieb´ über potential- freien Kontakt
- Meldung für ´Sammelstörung´ über potential- freien Kontakt

Nicht in Kombination mit KRP2A_ oder KRP4A_ verwendbar!

Die Zusatzplatine kann für folgende Baureihen eingesetzt werden:
FXAQ-P, FXCQ-A, FXZQ-A, FXFQ-A, FXSQ-P, FXMQ-P7

Für einige Baureihen wird für die Integration der Zusatzplatine zusätzlich ein Montagekasten benötigt:

Baureihe / Montagekasten:
FXAQ-P / KRP4A93
FXHQ-A / KRP1D93A
FXCQ-A / KRP1C96
FXZQ-A / KRP1B101
FXFQ-A / KRP1H98
FXSQ-P / KRP4A96
FXMQ-P7 / KRP4A96

Liefernachweis
YANMAR Energy System Europe GmbH
Elbestraße 2-4
45768 Marl
Tel.: 02365 92490-44
Fax: 02365 92490-59